Настройка фискального регистратора (Штрих М) Ошибка : "Код товара не распознан"



- 1. Открываем драйвер ККТ (обычно он есть у вас уже на рабочем столе главной кассы)
- 2. Нужно проверить версию ПО (программного обеспечения), значение должно быть С.3 или D.3., сборка ПО 62553 (Особо е внимание надо уделить не только на версию, но и на дату ПО от 01.11.2023)



3. Переходи в раздел "Таблицы"

Файл Язык Справка	
01. Состояние Запросы Полное состоя	3
02. ФН сервис	 Длинный запрос
03. ФН чеки (ФФД 1.05-1.2)	
04. Чеки (ФФД 1.0)	Краткий запрос
05. Отчеты	Параметры устройства
06. Печать текста	
07. Печать графики	Параметры модели
08. ПД	Описания ошибок
09. Параметры устройства	Версия драйвера
10. Сервис	
11. ЭКЛЗ	Сбросить состояние
12. МФП	Таблицы
13. Купюроприемник	
14. MasterPay-K	Заводской номер
15. Модем	
16. БД чеков	
17. Онлайн платежи	
18. Прочее	~
<	2
Резильтат: (0) Ошибок нет	Пароль: 30
	Ворист 2312 ис
	Эзігис Закрыть
Принято:	Unepatop:(0

4. В списке находим : №17 Региональные настройки

N÷	Название	Рядов	Поле ^	Открыть
13	Параметры термопечати	1	4	~
14	Sdcard status	1	6	Сорос настрое
15	Сервер транзакций	1	6	Munana Avanan
16	Сетевой адрес	1	25	импорт/экспор
17	Региональные настройки	1	56	
18	Fiscal storage	1	23	
19	Параметры офд	1	11	
20	Статус обмена фн	1	17	
21	Сетевые интерфейсы	1	10	
22	Сетевой адрес wifi (устарела)	1	5	
23	Удаленный мониторинг и администрирование	1	24	
24	Встраиваемая и интернет техника	1	14	

5. Находим в таблице строку 41 Rus принимать все кт. По умолчанию значение стоит '1', нам нужно поменять значение на '2 '.

			_
Поле	Название	Значение	^
24	Rus формат узкого заголовка	0	
25	Rus автопечать тегов	1	
26	Rus способ вычисления выручки	1	
27	Rus использовать футер чека	1	
28	Rus минимизация данных чека	0	
29	Скрывать пароль wifi в техпрогоне	1	
30	Rus выравнивание qr в кз	1	
31	Rus реплика документа фн	0	
32	Сбрасывать скорость гз при техпрогоне	0	
33	Rus автоочистка нс при регистрации	0	
34	Rus группировать фиск. данные	1	
35	Rus строгий флк	1	
36	Rus расшир. отв. на команды форм. фд	0	
37	Rus количество авансов	1	
38	Rus автокоррекция ставки ндс	1	
39	Rus новые заголовки реквизитов	1	
40	Rus способ выделения ндс	1	
41	Rus принимать все кт	1	
42	Rus добавлять адрес отправителя	0	
43	Rus использовать букву в налогах	0	
44	Rus замена енвд	1	
45	Rus запрет произвольной сно	0	~

() Внимание

Если у вас уже стоит значение '2', то последующие действия делать не нужно.

6. Нажимаем на "Импорт-Экспорт", далее на "Прочитать"

🔳 Таблицы

N=	Название	Рядов	Поле ^	Открыть
11	Параметры кодирования дг-кодов	1	9	Сброс настроек
12	Веб-ссылка Параметры термопечати	1	3	
14	Sdcard status	1	6	Импорт/Экспорт
15	Сервер транзакций	1	6	
17	Региональные настройки	1	56	
18	Fiscal storage	1	23	
19	Параметры офд	1	11	
21	Сетевые интерфейсы	1	10	
22	Сетевой адрес wifi (устарела)	1	5	
₹	Удаленный мониторинг и администрирование	1	24 🗸	Закрыть

Импорт/экспорт таблиц



Х

7. Оставляем галочку только на строке 17

140		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	очитать
_ 13	Параметры термопечати	A 2.	
14	Sdcard status	V 38	исать
15	Сервер транзакций	1	
16	Сетевой адрес	🔁 On	срыть
17	Региональные настройки		
] 18	Fiscal storage	 E Con	фанита
19	Параметры офд		
20	Статус обмена Фн		
21	Сетевые интерфейсы		
22	Сетевой адрес wifi (устарела)		hom
23	Удаленный мониторинг и администрирование		Nopard
24	Встраиваемая и индернет техника		ípocum
25	Фискализация		

8. Нажимаем на кнопку Сохранить, меняем имя (чтобы не спутать с оригиналом) и сохраняемся на рабочий стол 9. Открываем этот файл в Notepad++ и меняем кодировку на Windows-1251



17,1,41,1,0,0,2,'Rus принимать все кт','2' 17,1,42,1,0,0,2,'Rus добавлять адрес отправителя','0' 17,1,43,1,0,0,1,'Rus использовать букву в налогах','0' 17,1,44,1,0,0,2,'Rus замена енвд','1' 17,1,45,1,0,0,1,'Rus запрет произвольной сно','0' 17,1,46,1,0,0,1,'Печать шрифтов','0' 17,1,46,64,1,0,255,'Защита автоотрезчика','60' 17,1,46,64,1,0,255,'Автопечать',''

11. Переходим обратно в драйвер ККТ - "Таблицы" - "Импорт/Экспорт" - "Открыть"

17,1,49,1,0,0,1, 'Rus способ вычисления наличности', '0'

12. Выбираем файл с внесенными изменениями. Далее нажимаем кнопку "Записать"

	аолиц.		0 -
Nº	Название	<u>^</u>	4 Прочитата
1	Тип и режим кассы		A 2
2	Пароли кассиров и администраторов		П. Запискате
3	Таблица перевода времени		
4	Текс Информация		Х Открыть
5	Наи		
6	Нало		Сохранита
7	Наиг Панные в таблицы были усл	EUHO SECOVERNA	
8	Наст	reading out pysicing	
9	Табл		
10	Служ		Выбрать
11	Пара	OK	bbioparb
	Be6-		Сбросита
_ 12	Параметры термопечати		
12		h d	

- 13. После записи закрываем "Импорт/Экспорт"
- 14. Заходим в таблицу 17 «Региональные Настройки»
- 15. Проверяем, что поменялась только строка 41

Региональные настройки

Поле	Название	Значение
34	Rus группировать фиск. данные	1
35	Rus строгий флк	1
36	Rus расшир. отв. на команды форм. фд	0
37	Rus количество авансов	1
38	Rus автокоррекция ставки ндс	1
39	Rus новые заголовки реквизитов	1
40	Rus способ выделения ндс	1
41	Rus принимать все кт	2
42	Rus добавлять адрес отправителя	0
43	Rus использовать букву в налогах	0
44	Rus замена енвд	1
45	Rus запрет произвольной сно	0

16. Далее на первой странице драйвера нажимаем на "Краткий запрос"

Файл Язык Справка			
11. Состояные	Запросы Полное состояние		
12. ФН серенс 33. ФН екен(ФФД, 1051-2) 34. Чекн(ФФД, 10) 35. Отеть 36. Почть текста 07. Почть графики 08. ПД 09. Паренетри-устройства 10. Серенс 10. Серенс 11. Закла 12. МФП 13. Кулороприяения, 14. МалялФук. 15. Малян 16. БД, жисе 17. Онлайн платахия 18. Прочев 19. Реуманараг	Кратиой запрос соотолнии: Режин: 2. Отрудствя синна; 24 чася не кончиснись Подрежно: 1.0 Количества: 1.0		 Дляченій запрос Кральні запрос Кральні запрос Парь Grishovit CRSze Парьчитан наліні Описьни свабоч Описьни свабоч Описьни свабоч Версила дзійнера Сбораль состочни Забладской нижер
Результат: 0) Ошибок нет		Пароль: 30	Настройка свойст

17. Открываем iiko и пробуем закрыть стол.

Если не получилось самостоятельно изменить эти значения, вы можете обратиться к дилеру вашего ККТ за помощью.